

【mC-Print2】

●モデル：MCP21LB (Bluetooth/USB/Lightning/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	—
	iOS	Bluetooth Lightning/LAN	○	○	○	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	—
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	○	○	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	○ (FW v2.1以上で対応)	○ (FW v2.1以上で対応)	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth/Lightning	○	○	○	—
CloudPRNT		LAN	○ (FW v1.2以上で対応)	○ (FW v1.2以上で対応)	○ (FW v1.2以上で対応)	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth USB (Android) Lightning/LAN	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—

●モデル：MCP20B (Bluetooth/USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—
	iOS	Bluetooth/LAN	○	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—
CloudPRNT	FW v1.2以上で対応	LAN	○ (FW v1.2以上で対応)	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth USB (Android) LAN	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—

●モデル：MCP20（USB/LAN）

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	—	—	—
	iOS	LAN	○	—	—	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○	—	—	—
	Windows UWP	LAN	○	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS		—	—	—	—
CloudPRNT		LAN	○ (FW v1.2以上で対応)	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) LAN	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	USB/LAN	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	USB/LAN	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—

【mC-Print3】

●モデル：MCP31LB (Bluetooth/USB/Lightning/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)
	iOS	Bluetooth Lightning/LAN	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)
webPRNT	プリンター	LAN	○	○ (FW v2.1以上で対応)	○ (FW v2.1以上で対応)	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth/Lightning	○	○	○	—
CloudPRNT		LAN	○ (FW v1.2以上で対応)	○ (FW v1.2以上で対応)	○ (FW v1.2以上で対応)	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth USB (Android) Lightning/LAN	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○ (FW v1.4以上で対応)
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth/USB/LAN	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	○ (FW v1.4以上で対応)

モデル：MCP31L (USB/Lightning/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)
	iOS	Lightning/LAN	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)
	Windows Desktop	USB/LAN	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)
	Windows UWP	LAN	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)
webPRNT	プリンター	LAN	○	○ (FW v2.1以上で対応)	○ (FW v2.1以上で対応)	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Lightning	○	○	○	—
CloudPRNT	FW v1.2以上で対応	LAN	○ (FW v1.2以上で対応)	○ (FW v1.2以上で対応)	○ (FW v1.2以上で対応)	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) Lightning/LAN	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	USB/LAN	○	—	—	○ (FW v1.4以上で対応)
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	USB/LAN	○	○	○	○ (FW v1.4以上で対応)
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○ (FW v1.4以上で対応)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	—	—	○
	iOS	LAN	○	—	—	○
	Windows Desktop	USB/LAN	○	—	—	○
	Windows UWP	LAN	○	—	—	○
webPRNT	プリンター	LAN	○	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS		—	—	—	—
CloudPRNT		LAN	○ (FW v1.2以上で対応)	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) LAN	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	USB/LAN	○	—	—	○
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	USB/LAN	○	—	—	○
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	○

【mPOP】

●モデル：POP10（Bluetooth/USB）

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB	○	○	○	—
	iOS	Bluetooth	○	○	○	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB	○	○	○	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	○	○	—
webPRNT	プリンター		—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	○	○	—
CloudPRNT			—	—	—	—
PassPRNT	Android / iOS / Windows	Bluetooth USB (Android)	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth/USB	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth/USB	○	○	○	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB	○	—	—	—

【FVP10】

- モデル : FVP10U (USB)
- FVP10UBI (USB/Bluetooth)
- FVP10UE3 (USB/LAN)
- FVP10UE3X (USB/LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—
	iOS	Bluetooth/LAN	○	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth/LAN	○	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN (E3Xモデル限定機能)	○	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—
CloudPRNT			—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth USB (Android) LAN	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetooth/USB/LAN	○	—	—	—

【TSP100III】

- モデル：TSP100IIIW（無線LAN）
TSP100IIIIBI（Bluetooth）
TSP100IIILAN（LAN）

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—
webPRNT	プリンター		—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS		—	—	—	—
CloudPRNT			—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—
JavaPOS	Linux 32bit	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—

- モデル：TSP100IIIU（USB/Lightning）

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	USB	○	○	—	—
	iOS	Lightning	○	—	—	—
	Windows Desktop	USB	○	○	—	—
	Windows UWP		—	—	—	—
webPRNT	プリンター		—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS		—	—	—	—
CloudPRNT			—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) Lightning (iOS)	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	USB	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	USB	○	—	—	—
JavaPOS	Linux 32bit	USB	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB	○	—	—	—

【TSP650II】

- モデル : TSP654IIU (USB)
- TSP654IIBI2 (Bluetooth)
- TSP654IIE3 (LAN)
- TSP654IIE3X (LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—
webPRNT	プリンター	LANモデル (E3Xモデル限定機能)	○	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetoothモデル	○	—	—	—
CloudPRNT			—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetoothモデル USBモデル (Android) LANモデル	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—

●モデル : TSP654IIHIX (USB/LAN/無線LAN)

注記 : 日本国内では販売していません

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	—	—	—
	iOS	LAN	○	—	—	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○	—	—	—
	Windows UWP	LAN	○	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	○	○	—
	webPRNT Browser Android/iOS		—	—	—	—
CloudPRNT			○	○	○	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) LAN	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	USB/LAN	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	USB/LAN	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—

【TSP700II】

- モデル : TSP743IIU (USB)
- TSP743IIBI (Bluetooth)
- TSP743IIE3 (LAN)
- TSP743IIE3X (LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—
webPRNT	プリンター	LANモデル (E3Xモデル限定機能)	○	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetoothモデル	○	—	—	—
CloudPRNT			—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetoothモデル USBモデル (Android) LANモデル	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—

- モデル : TSP743IIHIX (USB/LAN/無線LAN)

注記 : 日本国内では販売しておりません

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	—	—	—
	iOS	LAN	○	—	—	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○	—	—	—
	Windows UWP	LAN	○	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	○	○	—
	webPRNT Browser Android/iOS		—	—	—	—
CloudPRNT			○	○	○	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) LAN	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	USB/LAN	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	USB/LAN	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—

【TSP800II】

- モデル : TSP847IIU (USB)
- TSP847IIBI (Bluetooth)
- TSP847IIE3 (LAN)
- TSP847IIE3X (LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
	iOS	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetoothモデル LANモデル	○	—	—	—
webPRNT	プリンター	LANモデル (E3Xモデル限定機能)	○	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetoothモデル	○	—	—	—
CloudPRNT			—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetoothモデル USBモデル (Android) LANモデル	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	Bluetoothモデル USBモデル LANモデル	○	—	—	—

- モデル : TSP847IIHIX (USB/LAN/無線LAN)

注記 : 日本国内では販売しておりません

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	—	—	—
	iOS	LAN	○	—	—	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○	—	—	—
	Windows UWP	LAN	○	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	○	○	—
	webPRNT Browser Android/iOS		—	—	—	—
CloudPRNT			○	○	○	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) LAN	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	USB/LAN	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	USB/LAN	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—

【SP700】

- モデル : SP700E3 (LAN)
SP700E3X (LAN)

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	LAN	○	—	—	—
	iOS	LAN	○	—	—	—
	Windows Desktop	LAN	○	—	—	—
	Windows UWP	LAN	○	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN (E3Xモデル限定機能)	○	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS		—	—	—	—
CloudPRNT			○	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	LAN	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	LAN	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	LAN	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	LAN	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	LAN	○	—	—	—

- モデル : SP700HIX (USB/LAN)

注記：日本国内では販売しておりません

		対応インターフェイス	印刷/ドロアー駆動	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	USB/LAN	○	—	—	—
	iOS	LAN	○	—	—	—
	Windows Desktop	USB/LAN	○	—	—	—
	Windows UWP	LAN	○	—	—	—
webPRNT	プリンター	LAN	○	○	○	—
	webPRNT Browser Android/iOS		—	—	—	—
CloudPRNT			○	○	○	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	USB (Android) LAN	—	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	USB/LAN	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	USB/LAN	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—
CUPS	macOS/Linux	USB/LAN	○	—	—	—

【SM-L】

- モデル : L200 Bluetooth (iOS以外) / BLE (iOS限定)
USB (プリンターの裏面に"USB"の記載があるモデル)
- L300 Bluetooth (iOS以外) / BLE (iOS限定)
USB (プリンターの裏面に"USB"の記載があるモデル)

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth/USB	○	—	—	—
	iOS	BLE	○	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth/USB	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	—	—	—
webPRNT	プリンター		—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth/BLE (iOS限定)	○	—	—	—
CloudPRNT			—	—	—	—
PassPRNT	Android/iOS/Windows	Bluetooth/BLE (iOS限定) USB (Android)	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth/USB	○	—	—	—
OPOS	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth/USB	○	—	—	—
JavaPOS	Windows/macOS	Bluetooth/USB	○	—	—	—
CUPS	macOS	Bluetooth/USB	○	—	—	—

【SM-S】

ソフトウェアバージョン 3.0以降

- モデル : SM-S210i (Bluetooth)
- SM-S230i (Bluetooth)

注記 : SM-S230iは日本国内で通常販売していません

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	—	—	—
webPRNT	プリンター		—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—
CloudPRNT			—	—	—	—
PassPRNT	Android / iOS / Windows	Bluetooth	○	—	—	—
Windows ドライバー *1	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth	○	—	—	—
OPOS *1	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth	○	—	—	—
JavaPOS *1	Windows/macOS	Bluetooth	○	—	—	—
CUPS *1	macOS	Bluetooth	○	—	—	—

*1) プリンターの設定をStarPRNTモードへ変更する必要があります

ソフトウェアバージョン 3.0未満

- モデル : SM-S210i (Bluetooth)
- SM-S230i (Bluetooth)

注記 : SM-S230iは日本国内で通常販売していません

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	—	—	—
webPRNT	プリンター		—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—
CloudPRNT			—	—	—	—
PassPRNT	Android / iOS / Windows	Bluetooth	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 8.1/8/7/Vista/XP	Bluetooth	○	—	—	—
OPOS			—	—	—	—
JavaPOS			—	—	—	—
CUPS			—	—	—	—

【SM-T】

ソフトウェアバージョン 3.0以降

- モデル : SM-T300i (Bluetooth)
SM-T400i (Bluetooth)

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	—	—	—
webPRNT	プリンター		—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—
CloudPRNT			—	—	—	—
PassPRNT	Android / iOS / Windows	Bluetooth	○	—	—	—
Windows ドライバー *1	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth	○	—	—	—
OPOS *1	Windows 10/8.1/8/7	Bluetooth	○	—	—	—
JavaPOS *1	Windows/macOS	Bluetooth	○	—	—	—
CUPS *1	macOS	Bluetooth	○	—	—	—

*1) プリンターの設定をStarPRNTモードへ変更する必要があります

ソフトウェアバージョン 3.0未満

- モデル : SM-T300i (Bluetooth)
SM-T400i (Bluetooth)

		対応インターフェイス	印刷	SCD222U	BCR	mC-Sound
StarPRNT SDK	Android	Bluetooth	○	—	—	—
	iOS	Bluetooth	○	—	—	—
	Windows Desktop	Bluetooth	○	—	—	—
	Windows UWP	Bluetooth	○	—	—	—
webPRNT	プリンター		—	—	—	—
	webPRNT Browser Android/iOS	Bluetooth	○	—	—	—
CloudPRNT			—	—	—	—
PassPRNT	Android / iOS / Windows	Bluetooth	○	—	—	—
Windows ドライバー	Windows 8.1/8/7/Vista/XP	Bluetooth	○	—	—	—
OPOS			—	—	—	—
JavaPOS			—	—	—	—
CUPS			—	—	—	—